

FX-08IS


8ポート 10M/100M スwitchングハブ



Front side



Back side



FX-08ISの特徴

- Autonegotiation機能により、通信速度(100/10Mbps)および通信モード(全二重/半二重)を自動認識可能
- スイッチング方式にはストア&フォワード方式を採用
- LEDにより各ポートおよびネットワークのステータス確認が可能
- Auto MDI/MDI-Xに対応でクロス/ストレート自動認識
- デスクトップでの設置を考慮したファンレス静音設計
- 軽量コンパクトなプラスチックボディ
- スチール製什器・家具等取付用のマグネットを本体底面に装備
- 電源内蔵にすることにより、電源ケーブルの抜けを防止

パッケージ内容

- FX-08IS 本体
- 保証書
- ゴム足
- 使用上の注意
- マグネット(本体に付属)

※付属品が足りないときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

LEDの名称	状態	記述
Power LED	点灯 (緑)	電源が入っている状態
	消灯	電源が切れている状態
Link/Act LED	点灯 (緑)	リンクしている状態
	点滅 消灯	送受信を行っている状態 リンクしていない状態
100M LED	点灯 (緑)	100Mbpsでリンクしている状態
	消灯	10Mbpsでリンクしている状態 またはリンクしていない状態

【ポート1~8】

100BASE-TX/10BASE-T LANケーブル接続用のRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X対応)です。

【電源ケーブル】(背面)

AC100Vコンセントに接続します。

【品番】(底面ステッカー)

本製品の製品型番です。

【シリアル番号】(底面ステッカー)

本製品のシリアル番号です。ユーザー登録時に必要となります。また、製品故障時などにサポートを受ける場合にも必要になります。

FX-08IS仕様

項目	説明	項目	説明
品名	スイッチングハブ	フロー制御	半二重:バックプレッシャー 全二重:IEEE 802.3x
型番	FX-08IS	最大MACアドレス記憶数	MACアドレス:1,000個(全ポート合計)
Autonegotiation	全ポート対応	寸法(W×D×H)	159×85×30mm※突起部分を除く
Auto MDI/MDI-X	全ポート対応	重量	360g
LEDインジケータ	Power、Link/Act、100M	消費電力	最大4.2W
アクセス方法	CSMA/CD 10/100Mbps	入力電圧	AC 100V 50/60Hz
対応規格	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX	動作温度	0~40℃
ネットワークブリッジ機能	フィルタリング、フォワーディング、アドレス学習	動作湿度	35~85% (結露しないこと)
スループット	各ポート10BASE-T:14880/パケット/秒 100BASE-TX:14880/パケット/秒	入力周波数	50~60Hz
パケットバッファ容量	768K バイト	EMI	CE、FCC Class B、VCCI Class B

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

<http://www.planex.co.jp/>



※プラネックスコミュニケーションズの名称及びロゴは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の商標です。

※その他の製品名および会社名は、各社の登録商標です。

※製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。